

Ihren Geschäftsstandort auf die Installation vorbereiten

Checkliste Bereitschaft des Geschäftsstandorts

Diese Checkliste fasst alle Anforderungen zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Geschäftsstandort für die Hardwareinstallation von Lightspeed Restaurant bereit ist.

Netzwerkeinrichtung und Konnektivität

- Verbinden Sie Ihr Modem mit dem Kabel Ihres ISP und einer Stromquelle.
- Installieren Sie einen separaten Router, der für Lightspeed-Geräte reserviert ist, und verbinden Sie ihn mit Ihrem Modem.
- Stellen Sie sicher, dass der Router über genügend LAN-Ports für die gesamte Hardware verfügt. Installieren Sie bei Bedarf einen Netzwerk-Switch, um weitere Ports hinzuzufügen.
- Installieren Sie Zugangspunkte strategisch, um alle Bereiche abzudecken, in denen drahtlose Geräte verwendet werden.
- Beschriften Sie alle Netzwerkports deutlich, damit sie leicht zu identifizieren und zu verwalten sind.
- Besorgen Sie sich das Passwort für Ihr drahtloses Netzwerk.
- Konfigurieren Sie Ihr Netzwerk so, dass es die Zugriffs-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen sowie andere Anforderungen in unserem umfassenderen Netzwerkartikel erfüllt.
- Testen Sie Ihre Konnektivität, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit (20 Mbit/s Download / Upload) und RSSI (größer als -67 dBm) entspricht.

Kabel und Strom

- Besorgen Sie sich für alle kabelgebundenen Verbindungen ausreichend Cat 5e- oder bessere Ethernet-Kabel mit RJ45-Verbindern.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Wandanschlüsse vorinstalliert sind und über eine direkte Verbindung zum Lightspeed-Router oder einem dorthin zurückführenden Switch verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass in der Nähe jeder POS-Station und jedes Peripheriegeräts ausreichend Steckdosen zur Verfügung stehen.
- Implementieren Sie Kabelmanagementlösungen, z. B. indem Sie Löcher in Arbeitsplatten schneiden oder Kabelkanäle verwenden.

Einrichtung und letzte Vorbereitungen

- Planen Sie die Installation in der Zeit, in der das Unternehmen geschlossen ist und keine Bauarbeiten stattfinden.
- Nehmen Sie vor der Lightspeed-Installation alle erforderlichen Anpassungen an den Räumlichkeiten vor. Installieren Sie beispielsweise Steckdosen, verlegen Sie Kabel oder verstärken Sie Theken.
- Schaffen Sie je nach Bedarf dedizierte Bereiche für POS-Stationen und Drucker.
- Stellen Sie sicher, dass jede POS-Station maximal 100 m² vom Router oder Zugangspunkt entfernt liegt.
- Legen Sie sämtliche Hardware und Kabel an einem zentralen Ort bereit.
- Schalten Sie alle iPads ein und erstellen Sie einen Apple Account.