

# Préparation de votre site pour l'installation

## Liste de contrôle de la préparation du site

Cette liste de contrôle récapitule toutes les conditions requises pour s'assurer que votre site est prêt pour l'installation du matériel Lightspeed Restaurant.

### Configuration réseau et connectivité

- Branchez votre [modem](#) au câble de votre FAI et à une source d'alimentation.
- Installez un [routeur](#) distinct réservé aux appareils Lightspeed et connectez-le à votre modem.
- Vérifiez que le routeur dispose de suffisamment de ports de réseau local pour accueillir tout le matériel. Si nécessaire, installez un [commutateur réseau](#) pour ajouter des ports.
- Installez des [points d'accès](#) à des endroits stratégiques pour couvrir toutes les zones dans lesquelles des appareils sans fil seront utilisés.
- Étiquetez clairement tous les ports réseau pour les identifier et les gérer facilement.
- Obtenez le mot de passe de votre réseau sans fil.
- Configurez votre réseau pour qu'il réponde aux exigences en matière d'accès, de sécurité et de conformité, ainsi qu'à d'autres exigences présentées dans notre [article plus général sur la mise en réseau](#).
- [Testez votre connectivité](#) pour vérifier qu'elle répond à nos exigences en matière de vitesse (20 Mbit/s de débit descendant et ascendant) et de RSSI (supérieur à -67 dBm).

### Câbles et alimentation

- Procurez-vous suffisamment de [câbles Ethernet de catégorie 5e ou supérieure avec des connecteurs RJ45](#) pour toutes les connexions filaires.
- Vérifiez que les [ports muraux](#) sont préinstallés et qu'ils disposent d'une connexion directe au routeur Lightspeed ou à un commutateur qui y renvoie.
- Vérifiez que suffisamment de [prises de courant](#) sont disponibles à proximité de chaque caisse et de chaque appareil périphérique.
- Mettez en œuvre des solutions de [gestion des câbles](#), par exemple en perçant des trous dans les comptoirs ou en utilisant des chemins de câbles.

### Installation et préparatifs finaux

- Prévoyez l'installation à un moment où [l'entreprise est fermée et sans travaux](#).
- Effectuez toutes les [modifications de l'espace](#) nécessaires (installation de prises de courant, passage de câbles, renforcement des comptoirs, par exemple) avant de procéder à l'installation de Lightspeed.
- Créez des espaces dédiés aux caisses et aux imprimantes si nécessaire.
- Veillez à ce que chaque caisse soit située [dans un rayon de 100 m<sup>2</sup> autour d'un routeur ou d'un point d'accès](#).
- [Rassemblez tout le matériel et les câbles](#) dans un endroit spécifique de votre établissement.
- Allumez tous les iPad et [créez un compte Apple](#).