

Je locatie voorbereiden op de installatie

Checklist voor gereedheid van de locatie

Deze checklist vat alle vereisten samen om ervoor te zorgen dat je locatie klaar is voor de installatie van de Lightspeed Restaurant-hardware.

Netwerkconfiguratie en -verbinding

- Verbind je [modem](#) met de kabel van je internetprovider en een stroombron.
- Installeer een aparte [router](#) die alleen voor Lightspeed-apparaten is en verbind deze met je modem.
- Bevestig dat de router voldoende LAN-poorten heeft voor alle hardware. Installeer indien nodig een [netwerkschakelaar](#) om meer poorten toe te voegen.
- Installeer op een strategische manier [toegangspunten](#) om alle gebieden te dekken waar draadloze apparaten zullen worden gebruikt.
- Label alle netwerkpoorten duidelijk voor eenvoudig(e) identificatie en beheer.
- Verkrijg het wachtwoord voor je draadloze netwerk.
- Configureer je netwerk om te voldoen aan de vereisten voor toegang, beveiliging en naleving, evenals aan andere vereisten die je kunt vinden in ons [artikel voor bredere netwerken](#).
- [Test je verbinding](#) om ervoor te zorgen dat deze aan onze snelheidsvereisten voldoen (20 mbps voor downloaden en uploaden) en RSSI (hoger dan -67 dBm).

Kabels en stroom

- Gebruik voldoende [ethernetkabels van Cat 5e \(of hoger\) met RJ45-connectoren](#) voor alle bedrade verbindingen.
- Controleer of eventuele [muurpoorten](#) van tevoren al zijn geïnstalleerd en dat ze een directe verbinding hebben met de Lightspeed-router of een schakelaar die daarnaar terugleidt.
- Zorg ervoor dat er voldoende [stopcontacten](#) beschikbaar zijn bij elk POS-station en randapparaat.
- Implementeer oplossingen voor [kabelbeheer](#), zoals het maken van gaten in werkbladen of het gebruik van kabelgoten.

Faciliteiten en laatste voorbereidingen

- Plan de installatie in op een moment [waarop het bedrijf is gesloten en er geen verbouwing plaatsvindt](#).
- Voltooi eventuele benodigde [aanpassingen aan de ruimte](#) vóór de Lightspeed-installatie. Bijvoorbeeld stopcontacten installeren, kabels trekken of werkbladen verstevigen.
- Maak indien nodig speciale ruimtes voor POS-stations en printers.
- Zorg ervoor dat elk POS-station [binnen ongeveer 100 m² \(1000 ft²\) van een router of toegangspunt staat](#).
- [Verzamel alle hardware en kabels](#) in een centrale locatie in het bedrijf.
- Schakel alle iPads in en [maak een Apple-account aan](#).