

Préparation de votre site pour l'installation

Liste de contrôle de la préparation du site

Cette liste de contrôle récapitule toutes les conditions requises pour s'assurer que votre site est prêt pour l'installation du matériel Lightspeed restaurateurs.

Configuration réseau et connectivité

- Branchez votre [modem](#) au câble de votre FAI et à une source d'alimentation.
- Installez un [routeur](#) distinct réservé aux appareils Lightspeed et connectez-le à votre modem.
- Vérifiez que le routeur dispose de suffisamment de ports de réseau local pour accueillir tout le matériel. Si nécessaire, installez un [commutateur réseau](#) pour ajouter des ports.
- Installez des [points d'accès](#) à des endroits stratégiques pour couvrir toutes les zones dans lesquelles des appareils sans fil seront utilisés.
- Étiquetez clairement tous les ports réseau pour les identifier et les gérer facilement.
- Obtenez le mot de passe de votre réseau sans fil.
- Configurez votre réseau pour qu'il réponde aux exigences en matière d'accès, de sécurité et de conformité, ainsi qu'à d'autres exigences présentées dans notre [article plus général sur la mise en réseau](#).
- [Testez votre connectivité](#) pour vérifier qu'elle répond à nos exigences en matière de vitesse (20 Mbit/s de débit descendant et ascendant) et de RSSI (supérieur à -67 dBm).

Câbles et alimentation

- Procurez-vous suffisamment de [câbles Ethernet de catégorie 5e ou supérieure avec des connecteurs RJ45](#) pour toutes les connexions filaires.
- Vérifiez que les [ports muraux](#) sont préinstallés et qu'ils disposent d'une connexion directe au routeur Lightspeed ou à un commutateur qui y renvoie.
- Vérifiez que suffisamment de [prises de courant](#) sont disponibles à proximité de chaque caisse et de chaque périphérique.
- Mettez en œuvre des solutions de [gestion des câbles](#), par exemple en perçant des trous dans les comptoirs ou en utilisant des goulottes.

Installation et derniers préparatifs

- Prévoyez l'installation à un moment où [l'entreprise est fermée et sans travaux](#).
- Effectuez toutes les [modifications de l'espace](#) nécessaires (installation de prises de courant, passage de câbles, renforcement des comptoirs, par exemple) avant de procéder à l'installation de Lightspeed.
- Créez des espaces dédiés aux caisses et aux imprimantes si nécessaire.
- Veillez à ce que chaque caisse soit située [dans un rayon de 100 m² autour d'un routeur ou d'un point d'accès](#).
- [Rassemblez tout le matériel et les câbles](#) dans un endroit spécifique de votre établissement.
- Allumez tous les iPad et [créez un compte Apple](#).